



TS111 - SIRIUS FLASH 132 x 0,5 SMD 1in1

Características

Operable en modo autónomo o con interfaz DMX
Control posible DMX512 a través de cualquier controlador DMX comercial (ocupa 1 ó 3 canales), 1 ó 3 canales DMX seleccionables para numerosas aplicaciones
Control mediante audio a través de micrófono incorporado.
Sensibilidad del micrófono ajustable con pantalla LED
Control abordo sencillo y fácil de manejar a través del panel de control con pantalla LED y cuatro botones de operación
Atenuación 0-100% con el control constante del color regulado
Panel de control digital de 4 caracteres alfanuméricos
Funciones: programas internos, Dimmer y Strobe vía DMX; función maestro/esclavo
Equipado con 132 LED SMD 5630 blanco de 0.5W
Bloqueo en la lira de montaje
Listo para la conexión a través de cable de alimentación con enchufe IEC

Especificaciones Técnicas

Alimentación: AC 100-240 V AC, 50-60 Hz
Consumo: Máximo 40 vatios
Número de canales DMX: Máximo 3 canales
Conexión DMX 512: Conectores XLR de 3 pin
Tipo de LED: SMD 5630
Numero de LED: 132 LED de 0,5 vatios
Angulo Beam: 180°
Protección IP: IP20 para uso en interior
Medidas: 420 x 160 x 185mm
Peso: 2,2 kg

Código: TS-111

Incluye

1 SIRIUS FLASH 132 x 0,5 SMD 1in1
1 Cable alimentación IEC
1 Manual de instrucciones

